

Special Features

Input: 12 / 24VDC
Output: AC 110/220V~50/60Hz USB
Continuous power: 120 Watter
Surge power: 300Watts max
Dimension: 70 x 70 x126 (mm)
Input plug: for cigarette lighter socket in car
Applications: 120 MAX Equipment for car

RoHS



(車載電源逆變器，可以將汽車電瓶輸出的 12V 直流電，轉換為通常使用的 220V 交流電。廣泛應用於驅動多種多樣的電器設備。諸如：筆記本電腦、攝像機、電視機、手機、電動工具、DVD、以及部分廚房設備及辦公設備。)

1. 單片機 管理控制 修正正弦波輸出 具有軟啟動功能..

2. AC220V 及 USB 接口多重輸出

3. 過載 欠壓 短路 接反 過熱 六重保護

4. 高壓側與底壓側隔離

Environment

Operating temperature : 0° to 40°C

Storage temperature : -20°C to +80°C

Operating Humidity : 20% to 80% RH.

Storage Humidity : 5% to 95% RH

Vibration:

Three orthogonal axes, sweep at 1 oct/min,
5 min. dwell at four

major resonances 0.75G peak 5Hz to
500Hz, operational.

Contact Information

WEBSITE: WWW.PHIPOL.COM
SALES E-MAIL: Sales.phipol@gmail.com
info@hipol.com